

Link do produktu: <https://www.fotoogniwa.pl/ladowarka-foxess-ac3-100-e-10kw-p-175.html>



ŁADOWARKA FOXESS AC3-10.0-E - 10KW

Cena	12 980,00 zł
Numer katalogowy	AC3-10.0-E
Kod producenta	AC3-10.0-E

Opis produktu

Ładowarka AC firmy FoxESS to urządzenie pozwalające na magazynowanie energii w banku baterii FoxESS opartym na BMS + bateriach HV2500. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest fakt, że może współpracować z już istniejącą instalacją fotowoltaiczną dowolnego producenta. Urządzenie posiada funkcję EPS dzięki, której po zastosowaniu EPS Box-u, jest możliwość zasilania awaryjnego obiektu.

- Dane techniczne-
- WEJŚCIE AC
- Maksymalna moc AC[VA] 16000
- Maksymalny prąd AC[A] 24,2
- Zakres napięcia AC 400V/230VAC;380V/220VAC,3L/N/PE
- Współczynnik mocy 1 (0.8 wiodący to 0.8 opóźniający)
- Maksymalny prąd rozruchowy[A] 15A@50us
- Nominalna częstotliwość pracy[Hz] 50/60,±5
- WYJŚCIE AC
- Nominalna moc AC[VA] 10000
- Maksymalna moc pozorna AC 11000
- Zakres napięcia AC 400V/230VAC;380V/220VAC,3L/N/PE
- Nominalna częstotliwość pracy[Hz] 50/60,±5
- Maksymalny prąd AC[A] 16
- Kontrola eksportu energii Tak
- Prąd rozruchowy[A] 15A@50us
- Maksymalny prąd zwarciovowy[A] 150A@10us
- WYDAJNOŚĆ
- Wydajność MPPT 99,9%
- Maksymalna wydajność 98%
- Wydajność Europejska 97.2%
- DANE OGÓLNE
- Wymiary(dł x wys x szer) 449*519*198
- Waga 28
- Chłodzenie Konwekcja
- Stopień ochrony(zgodnie z IEC60529) IP65
- Zakres temperatury pracy -25..... +60°C (obniżenie wartości znamionowych przy +45°C)
- Wilgotność 0-95%
- Zużycie własne(noc) Zużycie energii [W]: 200W w trybie oczekiwania, 15W w trybie bezczynności
- Komunikacja Ethernet, Licznik, WIFI(opcjonalnie), DRM, USB,CT
- Wyświetlacz LCD Podświetlony 16*4 znaków
- Gwarancja 10 lat