

Link do produktu: <https://www.fotoogniwa.pl/awaryjne-zrodlo-zasilania-kemot-prosinus-500s-przetwornica-z-czystym-przebiegiem-sinusoidalnym-z-wbudowanym-akumulatorem-12-v-230-v-800-va500-w-p-429.html>



Awaryjne źródło zasilania KEMOT PROsinus-500S przetwornica z czystym przebiegiem sinusoidalnym z wbudowanym akumulatorem 12 V 230 V 800 VA/500 W

Cena	599,00 zł
Numer katalogowy	URZ3424
Kod producenta	URZ3424
Kod EAN	5901890046831

Opis produktu

Dane techniczne

Moc znamionowa: 500 W

Maksymalne napięcie akumulatora: 15 VDC

Napięcie wejściowe: 180~275 VAC

Częstotliwość wejściowa: 45~60 Hz

Napięcie wyjściowe: 230 V AC +/-8%

Częstotliwość wyjściowa: 50/60 Hz +/- 0,5 Hz

Kształt napięcia wyjściowego: Czysta sinusoida

Efektywność wyjściowa: >= 85% (DC na AC)

Wbudowany akumulator: 55 Ah, 12 V

Prąd ładowania: maks. 10 A

Czas przełączenia: = Zabezpieczenia: Przed przeciążeniem, zwarciem, zbyt wysokim/niskim napięciem

Temperatura pracy: 0-40° C

Temperatura przechowywania: 15-45°C

Wilgotność powietrza: 10-90%

Waga: 24,6 kg

Wymiary: 380 x 187 x 357 mm