

Link do produktu: <https://www.fotoogniwa.pl/inwerter-1fazowy-foxess-s3000-1f-p-44.html>



INWERTER 1FAZOWY FOXESS S3000 1F

Cena	2 805,00 zł
Numer katalogowy	FoxESS S3000
Kod producenta	FoxESS S3000

Opis produktu

FoxESS oferuje jednofazowy falownik serii S, model S3000, który został zoptymalizowany do rozbudowy z bateriami magazynowania energii. Urządzenie to umożliwia zdalne monitorowanie jego działania za pomocą aplikacji. Falownik posiada moc 3000W oraz bardzo wysoką efektywność, osiągającą wartość 94,4%. Producent udziela 12-letniej gwarancji na jakość wykonania, a także zapewnia, że obudowa falownika jest wodoodporna (klasa ochronności IP65) i nadaje się do użytku na zewnątrz, w różnych warunkach atmosferycznych.

Dane techniczne-

Wejście (DC)
Zalecana maksymalna moc wejściowa 4500
Ilość MPPT 1
Ilość wejść DC 1/1
Maksymalne napięcie wejściowe 550
Napięcie załączenia 60
Zakres napięcia pracy MPPT 50-550
Maksymalny prąd wejściowy na MPPT 12,5
Maksymalny prąd zwarcia na MPPT 15
Wyjście (AC)
Moc znamionowa 3000
Maksymalna moc AC 3300
Maksymalny prąd wyjścia 14,3A
THDi Wydajność
Maksymalna sprawność 97,4%
Sprawność europejska 96,8%
Sprawność MPPT 99%
Łączność
Metody komunikacji zewnętrzne WiFi/Lan/GPRS
Dane ogólne
Zakres temperatur pracy -30 ~+60 °C °C
Topologia Beztransfatorowy
Stopień ochrony IP65
Zakres wilgotności względnej 0-100%
Maksymalna wysokość pracy 3000 m n.p.m
Poziom hałasu Waga 7,8 kg
Chłodzenie naturalne
Wymiary 303x206,5x118 mm
Wyświetlacz LCD