

Link do produktu: <https://www.fotoogniwa.pl/ladowarka-foxess-ac3-60-e-6kw-p-173.html>

ŁADOWARKA FOXESS AC3-6.0-E - 6KW



Cena	11 780,00 zł
Numer katalogowy	AC3-6.0-E
Kod producenta	AC3-6.0-E

Opis produktu

Ładowarka AC firmy FoxESS to urządzenie pozwalające na magazynowanie energii w banku baterii FoxESS opartym na BMS + bateriach HV2500. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest fakt, że może współpracować z już istniejącą instalacją fotowoltaiczną dowolnego producenta. Urządzenie posiada funkcję EPS dzięki, której po zastosowaniu EPS Box-u, jest możliwość zasilania awaryjnego obiektu.

Dane techniczne-
WEJŚCIE AC
Maksymalna moc AC[VA] 12000
Maksymalny prąd AC[A] 18,2
Zakres napięcia AC 400V/230VAC;380V/220VAC,3L/N/PE
Współczynnik mocy 1 (0.8 wiodący to 0.8 opóźniający)
Maksymalny prąd rozruchowy[A] 15A@50us
Nominalna częstotliwość pracy[Hz] 50/60,±5
WYJŚCIE AC
Nominalna moc AC[VA] 6000
Maksymalna moc pozorna AC 6600
Zakres napięcia AC 400V/230VAC;380V/220VAC,3L/N/PE
Nominalna częstotliwość pracy[Hz] 50/60,±5
Maksymalny prąd AC[A] 9,06
Kontrola eksportu energii Tak
Prąd rozruchowy[A] 15A@50us
Maksymalny prąd zwarciovowy[A] 150A@10us
WYDAJNOŚĆ
Wydajność MPPT 99,9%
Maksymalna wydajność 98%
Wydajność Europejska 97.2%
DANE OGÓLNE
Wymiary(dł x wys x szer) 449*519*198
Waga 28
Chłodzenie Konwekcja
Stopień ochrony(zgodnie z IEC60529) IP65
Zakres temperatury pracy -25..... +60°C (obniżenie wartości znamionowych przy +45°C)
Wilgotność 0-95%
Zużycie własne(noc) Zużycie energii [W]: 200W w trybie oczekiwania, 15W w trybie bezczynności
Komunikacja Ethernet, Licznik, WIFI(opcjonalnie), DRM, USB,CT
Wyświetlacz LCD Podświetlony 16*4 znaków
Gwarancja 10 lat